



SP-208I

电源时序管理器



总述

概况	SP-208i 时序器能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备 ;关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备。这样就能有效的统一控制所连接的用电设备，避免了人为的失误操作，彻底解决了终端器材（如功放、喇叭等）可能由于这种失误造成的损害，同时又可减低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。
性能	由于其性能优越，将使系统管理员永远告别繁琐开关机的操作。用于控制系统用电设备开启/切断的时序器，是音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程必不可少的元素,能够提供高达每端口 2200W ,具有多达 64 台联机功能 ,且能够设置所有联机的输出端口数量及开关机延时时间。
综合	SP-208i（SP-208i 带数码管电源电压显示）是一台强力的系统化装置,联机控制功能,独立的 8 通道电源输出万能插座,面板一路直通插座,一路 DJ 照明灯,能配合您的系统设备进行不同的连接,并能减少和抑制电网中的各种干扰和浪涌冲击,由于本机采用 CPU 控制,所以更加精确有保证。

技术参数

- ✓ 输入最大电流容量 80A（AC220V）；

✓ 每通道最大输出电流容量 30A/60s 或 10Ams；

✓ 时序控制每步时间间隔 1sec；

✓ 联机控制方式：内部脉冲信息；

✓ 待机运行，全部旁通，单独旁通功能；
- ✓ 万能型插座；

✓ 带电压示屏；

✓ 面板一路直通插座；

✓ 带 DJ 照明灯；

✓ 重量：6kg；



**SP-208I**

## 电源时序管理器

## 专注声系统

XYCAD 公众微信



### 稀客音响服务中心

北京市石景山区古城西街古城基地 B 座 8 层

官 网 : [www.xycad.cn](http://www.xycad.cn)

总 机 : 010-88696856

邮 箱 : [xycad@xycad.cn](mailto:xycad@xycad.cn)